

# ATARI®



**ATARI 130 XE**

# ATARI 130 XE

## Tekniska Data

### Systemuppbyggnad

128 KB RAM  
24 KB ROM  
6502C processor, 1.79 MHz  
ANTIC chip för bildskärms-  
hantering  
GTIA chip för grafik  
POKEY chip för ljudalstring  
och seriell I/O  
PIA chip för I/O  
FREDDY chip för minneshan-  
tering

### Gränssnitt

Cartridgeport  
Expansionsport  
HF-utgång för antenningång  
på TV  
Monitorutgång  
2 joystick-portar  
Seriell I/O-port

### Tangentbord

Ergonomiskt tangentbord av  
skrivmaskinstyp  
62 tangenter med HELP  
tangent och fyra specialfunk-  
tionstangenter  
29 av tangenterna kan alter-  
nativt framställa grafiska  
symboler

### Ljud

Fyra av varandra oberoende  
stämmor (kanaler)  
Tonomfång 3½ oktav

### Text/grafik

40 kolumner  
24 rader  
Grafikupplösning 320×192  
punkter  
256 färger  
5 sprites

### Operativsystem/ basic

ATARI operativsystem i ROM  
ATARI basic i ROM  
Inbyggd testfunktion  
Kompatibel med  
ATARI 600/800-serien

# ATARI XC 12

## Databandspelare för ATARI 130 XE

Överföringshastighet 600 Bits  
per sekund  
Lagrar 100 KB på en C60-  
kassett



 **ATARI**<sup>®</sup>  
— lika smart som du!

ATARI<sup>®</sup> Corp. Sverige AB  
Box 552, 175 26 Järfälla.  
Tel: 08-795 91 20.  
Telefax: 08-36 10 12.

April 1987. Reservation för  
tekniska ändringar.  
130 XE, XC 12, 1050, 1029  
är registrerade varumärken  
för Atari Corporation.